



Tablet Guide

Tablet Guide



 På din givende tablet har du [Serienummeret], [Opladningsport] og [Printerporten].

2. For at printe på et bånd skal vi bruge [WordPad].







 Tryk og hold pennen/fingeren på [WordPad] til der kommer en [Firkant] frem.

4. Tryk på [Åbn].



Sideopsætning

5. Tryk øverst i venstre side på [Fil].

- 6. Derefter på [Sideopsætning].
 - 7. Ved feltet [Størrelse] klik på [User].
 - 8. Vælg den båndbredde som befinder sig i printeren.

	3435730000000000000000000000000000000000	
	133 mm	
	1255	
	And and a second	
	- Alexandree	
Papir		
Størrelse:	USER	~
Kilde:	Endeløs bane	÷
Papirretning	Margener (millimeter)	
⊖ Stående	Venstre: 10 Højre:	0
	Top: 0 Bund:	0
Eiggende		

	30				
	T				
Papir					
Størrelse:	100	nm			
Kilde:	End	elas bane			
	400,000				
Papirretning		Margener	(millime	ter)	
⊖ Stäende		Venstre:	10	Højre:	0
Liggende		Тор:	0	Bund:	0

Navn





9. Tryk på [OK].

- 10. Tryk igen øverst til venstre på [Fil].
- 11. Tryk på [Åbn]. [Den gule mappe]
- Vælg den korrekte båndbredde og antallet af linjer og marker den. (F.eks. [100mm_2] for tolinjer print på 100mm bånd)

OBS! Vær opmærksom på at båndbredden skal matche størrelsen på [Sideopsætningen] fra Nr. 9.

- 13. Tryk dernæst [OK].
- 14. Tryk på teksten for at starte med at ændre båndet.
- 15. Klik på [Tastaturikonet] nede i højre hjørne af skærmen, for at få det digitale tastatur op.

												× ×
Α.	z	E	R	т				0	Р	É	0	80
q	s	D	F	G	н	J	к	L	м	Û	6	ntrée
÷	w	x	с	۷	в	N	Ê	À				÷
	Ctrl	٠										ç.

1 Teckna 100mm_1 Abn 2 Teckna 75mm_2 3 Teckna 75mm_1 Logo Gem 4 Teckna 75mm_1 Gem 4 Teckna 75mm_1 Gem 6 Teckna 75mm_3 Ggm som 6 Teckna 150mm_3 Z Teckna 50mm 2 Udskrig 9 Teckna 100mm_2 Sideopsætning 2 Teckna 100mm_2 Om WordPad 1 1	Nv	Seneste dokumenter
Abn 2 Teckna 75mm_2 3 Teckna 75mm_1 Logo Gem 4 Teckna 75mm_1 Sem 5 RIBBON 16 Ggm som 6 Teckna 150mm_3 Z Teckna 50mm 8 Udskrig 9 Teckna 100mm_2 Sideopsætning Send i mail 9 Qm WordPad 1 1		1 Teckna 100mm_1
3 Teckna 75mm_1 Logo Gem 4 Teckna 75mm_1 5 RIBBON 16 6 Teckna 150mm_3 7 Teckna 50mm Udskrig 8 Teckna 40mm 9 Teckna 100mm_2 Sideopsætning Seng i mail Qm WordPad 1	Abn	2 Teckna 75mm_2
Gem 4 Teckna 75mm_1 § RIBBON 16 8 Ribbon 16 Ggm som 6 Teckna 150mm_3 Z Teckna 50mm 8 Udskriv 9 Teckna 100mm_2 §ideopsætning Send i mail 9 Qm WordPad 1 1		3 Teckna 75mm_1 Logo
§ RIBBON 16 § Teckna 150mm_3 Z Teckna 50mm Udskriv 8 <teckna 40mm<="" td=""> § Jdeopsætning Sideopsætning Seng i mail Qm WordPad</teckna>	Gem	4 Teckna 75mm_1
Ggm som 6 Teckna 150mm_3 Z Teckna 50mm Udskriv 9 Teckna 40mm 2 Teckna 100mm_2 Sideopsætning Send i mail Qm WordPad 0		5 RIBBON 16
Z Teckna 50mm Udskriv 8 Teckna 40mm 2 Teckna 100mm_2 Sideopsætning Sen <u>d</u> i mail Qm WordPad	Ggm som	6 Teckna 150mm_3
Udskriv 8. Teckna 40mm 9. Teckna 100mm_2 Sideopsætning 9. Send i mail Qm WordPad	•	Z Teckna 50mm
2 Teckna 100mm_2 Sideopsætning Sen <u>d</u> i mail Qm WordPad	Udskriv	8. Teckna 40mm
Sideopsætning Seng i mail		9 Teckna 100mm_2
Sen <u>d</u> i mail	Sideopsætning	
Sen <u>d</u> i mail		
Qm WordPad	Sen <u>d</u> i mail	
	Qm WordPad	
	Afslut	

- 16. Når teksten er skrevet tryk dernæst på [krydset] for at lukke tastaturet
- 17. klik på <mark>[Fil]</mark>.
- 18. Klik på [Udskriv].

Vala nrinter			
Godex G	500 GEPL		
Status: Of Placering: Kommentar:	line -	Skriv til fil	Indstillinger Søg efter printer
Sideområde			
At		Antal kopier:	1 🗢
Markering	 Aktuel side 		
OSider:	1-65535	Scetvis	6-6-6-
Chairs of an holt of data	al eller et enkelt		1 2 3 3

- 19. Hvis printeren er ordentligt tilsluttet, vil status være [Online] eller [Klar].
- 20. Klik [Udskriv].
- 21. OBS! HUSK ALDRIG AT GEMME FILERNE ellers se filen [Dokument Gendannelse] under [Hjælp og Support] på danskbaandtryk.dk